

VarioTel 2

Der 5 + 1 Funkhandsender



Der variable Handsender

- 5 + 1 Kanal-Funkhandsender
- 5 Einzelkanäle, 1 Zentralkanal
- Status-LED-Anzeige
- Verschiedene Farben: reinweiß, silber, titangrau
- Select-Taste zur Hand-/Auto-/Kanal-Umschaltung mit LED-Anzeige
- Lerntaste auf der Rückseite
- Kanalanzeige über Ring mit 5 LED's
- Beschriftungsaufkleber für die Rückseite
- Handelsübliche Batterien
- Für uni- und bidirektionale Funksysteme
- Übertragungssichere Funkfrequenz 868 MHz



Technische Daten und Maße

Bemessungs-Spannung (V DC)	3		
Batterietyp	2 x LR06 (AA Mignon)		
Schutzgrad (IP)	20		
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +50		
Funkfrequenz (MHz)	868		
Maße (mm) Handsender	L 120 x B 51 x H 26		
Gewicht (g) inkl. Batterie	120		
Einzelkanäle	5		
Gruppenkanäle	–		
Zentralkanal	1		
Hand-/Auto-Umschaltung	•		
Unidirektionaler Funk	•		
Bidirektionaler Funk	•		
Für USA, Kanada, Australien und einige Länder Südamerikas gilt abweichende Funkfrequenz	915		
Standard-Lieferumfang	inkl. Batterien, magnetischer Wandhalterung und Befestigungsmaterial (montagefertig verpackt im Verkaufskarton)		
Farbauswahl	reinweiß	silber	titangrau
Artikel-Nummer	28 245.0001	28 246.0001	28 247.0001