


TempoTel 2

Der 10 + 1 Funkhandsender mit integrierter Zeitschaltuhr



Der Handsender für maximalen Bedienkomfort

- 10 Kanal-Funkhandsender
- 10 Einzelkanäle, 2 Gruppenkanäle und 1 Zentralkanal
- Status-LED-Anzeige
- Verschiedene Farben: reinweiß, silber, titangrau
- Select-Taste für Hand-/Automatik-Umschaltung mit LED-Anzeige und Display-Klartext
- Lerntaste auf der Rückseite
- Mehrere Sprachen wählbar mit beleuchtetem Display
- Komfortable Bedienung und Kanalwahl per Joystick
- Astroprogramm weltweit einstellbar
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Integrierte Zeitschaltuhr (bidi je Kanal)
- Urlaubsprogramm
- Handelsübliche Batterien
- Für uni- und bidirektionale Funksysteme
- Übertragungssichere Funkfrequenz 868 MHz



Technische Daten und Maße

Bemessungs-Spannung (V DC)	3		
Batterietyp	2 x LR06 (AA Mignon)		
Schutzgrad (IP)	20		
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +50		
Funkfrequenz (MHz)	868		
Maße (mm) Handsender	L 150 x B 51 x H 26		
Gewicht (g) inkl. Batterie	140		
Einzelkanäle	10		
Gruppenkanäle	2		
Zentralkanal	1		
Hand-/Auto-Umschaltung	•		
Unidirektionaler Funk	•		
Bidirektionaler Funk	•		
Für USA, Kanada, Australien und einige Länder Südamerikas gilt abweichende Funkfrequenz	915		
Standard-Lieferumfang	inkl. Batterien, magnetischer Wandhalterung und Befestigungsmaterial (montagefertig verpackt im Verkaufskarton)		
Farbauswahl	reinweiß	silber	titangrau
Artikel-Nummer	28 265.0002	28 266.0002	28 267.0002